

Oznaczenie odbiornika	zasilanie podstawowe	zasilanie z agregatu	ochrona przeciwprzepięciowa	układ kontroli sieci	pompa 1	pompa 2	gniazdo serwisowe	gniazdo serwisowe	gniazdo serwisowe	sygnalizacja akust.-otyczna	grzałka	UPS	sterownik	pomiar poziomu	rezerwa
Moc [kW]		3,0			1,3	1,3	1,0	1,5	0,2	0,6	0,4	0,5	0,06	--	--
Oznaczenie kabli		1KN01			w dostawie z pompą	w dostawie z pompą	6KN1	7KN1	8KN1	9KN1			12KN1		
Rodzaj kabli		YKY 3x4					YDY 5x2,5	YDY5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	istniejący przewód		
Opis odbiornioka		gniazdo wtykowe 32A/400V	kategoria 2 i 3	kontrola obecnosci faz, asymetrii			16A, 230V,	gniazdo serwisowe 16A, 400V	gniazdo serwisowe 16A, 24V AC	światło pulsujące buczek 110dB	ogrzewanie szafy	awaryjne zasilanie sterownika	podstawowe zasilanie sterownika		

UKŁAD ZASILANIA SIECI TN-C-S
UKŁAD INSTALACJI TN-S

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

proinstal
OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA
66-197 ZIELONA GÓRA, UL. PODWALE 6 B

Nr rys. **E-1**

Obiekt: **Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków PS-8**
Adres: **Brody, ul. Górna**
Stadium: **-**

Przedmiot: **SCHEMAT STEROWANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW**
Data: **03.2009**

	Wykonawcy opracowania	Nr uprawnień / specjalność	Podpis
Projektował:	**mgr inż. Jerzy Anioł**	**63/80/ZG** instalacyjno-inżynieryjne	
Sprawdził:	**mgr inż. Jerzy Klimczak**	**187/84/ZG** instalacyjno-inżynieryjne	